

W miejscach skrzyżowań z innymi sieciami i instalacjami podziemnymi kabel oświetleniowy układać w rurach osłonowych o średnicy min. 75mm i długości minimum 1,5m.

Przy przejściach przez drogi kabel oświetleniowy układać na całej długości w rurach osłonowych odpornych na obciążenia transportowe o średnicy min. 75mm.

Przy przejściach w pobliżu drzew kabel układać w rurach osłonowych o średnicy min. 75mm.

Słupy oświetlenia drogowego montować w odległości min. 0,25m od granicy działki drogowej.

W przypadku zbliżeń z sieciami i instalacjami podziemnymi instalacje te chronić poprzez nałożenie na nie rur dwudzielnych.

Łączenie z kablem oświetleniowym w rowie kablowym układać bedarkę stalową FeZn 25x4 łączoną z każdym słupem oświetleniowym i szafką zasilającą. Wartość uziemienia poniżej 30Ω.

