2.6. TABELA MONTAŻOWA

Przyłącze, wlz oraz wydzielone oświetlenie drogowe

Obiekt: Oświetlenie wydzielone

Od stacji 15/0,4 kV Chotyłów 3

PPHU Zenon Szołucha
Biała Podlaska ul. Łomaska 68

Lp.	ADRESY				DŁUGOŚĆ KABLA (m)									OSPRZĘT										RURY					OCHRONA										
					Całkowita				Zapasy															Przec.															
	Początek kabla	Koniec kabla	Zasilanie z ist. stacji 15/0,4kV	Zasilanie z ZK1+P i SZO	YAKY 4 x 35	YKY2x10	YKY 3 x 10	Długość trasy linii kablowej	przy złączu ZK-1+P	przy szafce oświetleniowej SzO	przy przepuście i słupie	wprowadzenie i zarobienie kabli	wężykowanie - 3%	Złącze ZK-1+1P, SZO z fundamentem	Złącze bezp.IZK2-01	Przewód typu YDY 3x2,5	Słupy: S-70, F-100, W-1,5m	Oprawy sod.: SGS 103 50W	Lampy sodowe SON-TPLUS 50W	Złącze zerowe IZK2-03	Końcówki kablowe typu 2 KA 35	Tabliczka opisowa złącza kablowego, SZO	Tabliczki opisowe rel.kabla+opaski	BE 75	SRS 75	SRS 50	DVK 50	Razem przewiertem lub przeciskiem	Wkładki zamków Master Key	Wył. nadprądowe S 301C 16A	Wył.nadprądowe S 301C 10A i 6A	Wkładki bezp.typu WTN-1/gG 40A	Wkładki bezp. typu WTN-00/gG 32A	ETITEC A 500/5 C-O z zaciskiem odgał.16-95 i linką Lgy 25	Wkładka topikowa Bi-Wtz 2A	Cztero-palczatka termokurczliwa na YAKY 4x35	Folia ostrzegawcza koloru niebieskiego szer.20cm	Bednarka ocynkowana 25/4	Pręty stalowe ocynk.fi 18mm
1	**Ist. słup nr 10**	**ZK1+P-nrs10/2/SZO**	**CHO0051 CHOTYŁÓW 3**	**Poj. ZK1+P-nr s 10/2/SZO i SZO Chotyłów 3**	18			2	2		1	13		1							4	1	3	3					2	1			1	4		2	3	15	9
2	**ZK1+P-nrs10/2/SZO**	**SZO - WLZ**				5				1		4		1								1	2						2		1							15	9
3	**SZO – obw. nr 1**	Słup oświetl. Nr 1					46	39		1	1	4	1		1	10	1	1	1	1			2								1				1		42		
4	Słup oświetl. Nr 1	Słup oświetl. Nr 2					63	56			2	4	1		1	10	1	1	1	1			2												1		58		
5	Słup oświetl. Nr 2	Słup oświetl. Nr 3					63	56			2	4	1		1	10	1	1	1	1			2				12	10							1		50		
6	Słup oświetl. Nr 3	Słup oświetl. Nr 4					65	58			2	4	1		1	10	1	1	1	1			2				28								1		61		
7	Słup oświetl. Nr 4	Słup oświetl. Nr 5					62	55			2	4	1		1	10	1	1	1	1			2			6		5							1		53		
8	Słup oświetl. Nr 5	Słup oświetl. Nr 6					61	55			1	4	1		1	10	1	1	1	1			2			12		10							1		48		
9	Słup oświetl. Nr 6	Słup oświetl. Nr 7					61	55			1	4	1		1	10	1	1	1	1			2				6	5							1		53		
10	Słup oświetl. Nr 7	Słup oświetl. Nr 8					61	55			1	4	1		1	10	1	1	1	1			2				2								1		58	30	18
11	**SZO – obw. nr 2**	Słup oświetl. Nr 9					23	17		1	1	4			1	10	1	1	1	1			2								1				1		20		
12	Słup oświetl. Nr 9	Słup oświetl. Nr 10					63	56			2	4	1		1	10	1	1	1	1			2												1		60		
13	Słup oświetl. Nr 10	Słup oświetl. Nr 11					61	55			1	4	1		1	10	1	1	1	1			2				16								1		58		
14	Słup oświetl. Nr 11	Słup oświetl. Nr 12					62	55			2	4	1		1	10	1	1	1	1			2				10	8							1		51		
15	Słup oświetl. Nr 12	Słup oświetl. Nr 13					56	50			1	4	1		1	10	1	1	1	1			2				6	5							1		51		
16	Słup oświetl. Nr 13	Słup oświetl. Nr 14					57	50			2	4	1		1	10	1	1	1	1			2			6	2	6							1		54	30	18
Razem linie kablowe					**18**	**5**	**804**	**714**	**2**	**3**	**22**	**73**	**13**	**1+1**	**14**	**140**	**14**	**14**	**14**	**14**	**4**	**2**	**33**	**3**		**24**	**82**	**49**	**4**	**1**	**2+1**		**1**	**4**	**14**	**2**	**720**	**90**	**54**

Dyspozycja ułożenia linii oświetleniowych:	**- budowa kabli w wykopie o długości trasy - 712 m**	**804m**
	- budowa kabli w przepustach ułożonych w wykopie -	**57m**
	- budowa kabli w przepustach wykonanych metodą przecisku -	**49m**
	- wprowadzenie i zarobienie kabli	**56m**

Łączna długość kabli do budowy wydzielonego oświetlenia drogowego	**YKY 3 x 10 – 804 m**
Ustawienie i montaż stalowych słupów oświetleniowych S-70 - 14 szt.,	**Przyłącze - YAKY 4x35 – 2/18 m**
Budowa ZK-1+P+SzO – 1 kpl. i wykonanie 3 uziomów	**WLZ - YKY 2x10 – 5 m**