OZNACZENIA OPRAW:

A1 / A2 / A3	SAGITA SYSTEM 254-4M EVG, oprawy zwieszane do wys. 270cm od posadzki SAGITA SYSTEM 454-1M EVG, oprawy zwieszane do wys. 270cm od posadzki SAGITA SYSTEM 254-1M EVG, oprawy zwieszane do wys. 270cm od posadzki
B1	BS100 3619PR 2x36W, IP66
C1	WL315 75001, IP65
D1	P 73203RE
EM / E1	TAURUS 17-013/458/C, raster wzmacniany prętami wersja awaryjna z modułem LIGICA ATCT, spr.=14%
F1	ATERIX 43-057/140/BT+1, siatka ochronna
G1	F 77004, IP65, ASYM. montaż na wysokości około h=ok.3,5 m n.p.t.
H1	LOTUS 72-949/571/NT - montaż opraw w gruncie
I1	CRATER 33-494/232/CQ, IP44
I2	CRATER 33-494/242/CB
EM1	Beghelli LOGICA AT-CT 8W SE 1-3P z piktogramem oprawy znajdujące się na sali sportowej należy wyposażyć w siatki ochronne
EM2	Beghelli LOGICA AT-CT 24W SE 1-3P SIGN dwustronna z piktogramem
EM3	Beghelli LOGICA AT-CT 24W SE 1-3P oprawy znajdujące się na sali sportowej należy wyposażyć w siatki ochronne
EM4	GOCCIA Maxi 5652 2x26W G24d-3 IP55 praca dwuzadaniowa wyposażona w moduł awaryjny LOGICA AT-CT SE 2P
S1	Beghelli SAGITA K 124 EVG IP44

UWAGI:

1/ Wszystkie części obwodów przechodzące przez ściany instalować w rurkach winidurowych RVS;
2/ Instalacje wykonać w układzie TN-S;
3/ Instalacje wykonać przewodami:

– oświetlenie	– YDYżo 3x1,5 mm²
– oświetlenie sali sportowej	– YDYżo 3x2,5 mm²
– awaryjne oświetlenie ewakuacyjne	– HDGs PH90 3x1,5 mm²
– awaryjne oświetlenie ewakuacyjne sali sportowej	– HDGs PH90 4x1,5 mm²
– gniazda wtyczkowe 1-faz.	– YDYżo 3x2,5 mm²
– miejscowe połączenia wyrównawcze	– DY 4,0 mm²

4/ Podejście do osprzętu należy wykonać nad stropem podwieszanym w wolnej przestrzeni ścianek gipsowych w rurkach osłonowych typu "Peschel" i pod tynkiem
5/ Przejścia przez strefy ppoż. wykonać w klasie odporności danej strefy
6/ Oświetlenie nocne załączane jest poprzez stycznik sterowany programatorem cyfrowym astronomicznym
7/ Oświetlenie korytarzy załączane jest poprzez czujniki ruchu
8/ Dokładna lokalizacja urządzeń wentylacyjnych wg projektu branżowego
9/ Oprawy znajdujące się na sali sportowej należy wyposażyć w siatki ochronne
10/ Gniazda instalacyjne na sali sportowej montować na ścianach we wnękach w celu ochrony przed uderzeniem

LEGENDA:

	Gniazdo 2p+Z p/t, 16A 250 V~
2	Gniazdo 2x2p+Z p/t, 16A 250 V~
2	Gniazdo 2x2p+Z p/t, 16A 250V~ szczelne IP44
DATA 3	Gniazdo 3x2p+Z p/t, 16A 250 V~ "DATA"
3	Wypust kablowy 3-fazowy (5-przewodowy) do zasilania odbiornika siłowego instalowanego na stałe
1	Wypust kablowy 1-fazowy (3-przewodowy) do zasilania odbiornika siłowego instalowanego na stałe
3 16A	Gniazdo 3-fazowe 16A 400V~ z rozłącznikiem
3 32A	Gniazdo 3-fazowe 32A 400V~ z rozłącznikiem
	Łącznik 1-biegunowy p/t
	Łącznik świecznikowy p/t
	Przycisk p/t
	Łącznik schodowy 1-biegunowy p/t
	LX28B - Sufitowy czujnik ruchu 230V (biały)
	LX118 - Czujnik ruchu PIR 230V (biały)
W	Łącznik do załączania wentylatorów

[Wprowadzono zmiany stanowiące nieistotne odstępstwo od warunków pozwolenia na budowę]

mgr inż. Tomasz Bienek
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych i elektroenergetycznych
nr ewidencyjny SLK/0996/PWOE/05

Rew. 1	2015.09.10	Zabudowa dodatkowych gniazd 32A/400V w pomieszczeniu kotłowni (0.5) i magazynie (0.21)	

	Funkcja:	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
	Projektował:	mgr inż. Tomasz Bienek	SLK/0996/PWOE/05	
	Sprawdził:	Jerzy Fojcik	118/90	

HONCO POLSKA
sp. z o.o.
40-748 Katowice
ul. Kanałowa 35
tel/fax 032/358-80-00

Lokalizacja: woj.podkarpackie, pow.jasielski, 38-230 Nowy Żmigród ul. Mickiewicza 6, parcela nr 1031/1, 1029

Nazwa projektu/Obiekt: Sala gimnastyczna przy Przedszkolu Gminnym w miejscowości Nowy Żmigród

Inwestor: Gmina Nowy Żmigród ul. Mickiewicza 2 38-230 Nowy Żmigród

Nazwa rysunku: RZUT PRZYZIEMIA/PLAN INSTAL. ELEKTRYCZNYCH

Data: październik 2009r.

Faza projektu: Projekt budowlano-wykonawczy

Skala: 1:100

Nr rysunku: 2

Korzystanie z rozwiązań technicznych zawartych w niniejszym projekcie, w zakresie przekraczającym ustalenia umowy na opracowanie dokumentacji, wymaga pisemnego zezwolenia Honco Polska sp. z o.o.